



## MX-120M

### 19" MENGVERSTERKER

Compacte en universeel inzetbare mengversterker waar je 120 W uit puurt. De MX-120M heeft ingebouwde FM met bluetooth en een treble bass toonregeling aan boord. Hij bezit een individuele regeling van de ingangsversterking (3 kanalen) en is beveiligd tegen kortsluiting en thermische overbelasting.



*De MX-120M leent zich voor heel wat toepassingen. In deze schoenenzaak zorgt hij voor een perfect passende sfeer. Maar ook de plaatselijke sporthal, de gemeenteraadszaal, de school ... is zijn speeltuin.*



|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| uitgangsvermogen 100 V   | 120 W                                                                          |
| uitgangsvermogen RMS 8 Ω | 120 W                                                                          |
| frequentiebereik         | 80 Hz - 16 kHz (+1 dB, -3 dB)                                                  |
| zones                    | 1                                                                              |
| directe uitgang          | 70 V / 100 V / 4-16 Ω                                                          |
| toonregeling             | bass, treble                                                                   |
| ingebouwde bron          | USB/SD - FM tuner - Bluetooth                                                  |
| line-out                 | 1x RCA (1000 mV / 470 Ω)                                                       |
| MIC ingang               | 1x jack 6,3mm (MIC-1)<br>4x euro terminal (MIC1-4 line/mic/<br>phantom switch) |
| AUX ingang               | 2 RCA                                                                          |
| prioriteitsingang        | 1x EMC (euro terminal)<br>EMC>MIC1>MIC2>MIC3>MIC4/AUX1/<br>AUX2/MP3            |
| voeding                  | 240 V AC                                                                       |
| stroomverbruik           | 180 W                                                                          |
| afmetingen (h x b x d)   | 44 x 484 x 260 mm - 1RS                                                        |
| gewicht                  | 3,7 kg                                                                         |
| toebehoren incl.         | afstandsbediening                                                              |
| accessoires              | MIC-621A / MIC-511C                                                            |

