



MATAMP-2240

2 ZONEN-MATRIX-MISCHVERSTÄRKER


Dieser Matrix-Verstärker bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Sie können den Klang der angeschlossenen Musikquellen auf bis zu zwei Zonen verteilen und dabei die volle Kontrolle behalten. Außerdem verfügt er über ein eingebautes DAB+/FM-Radio mit BT. Mit seiner Leistung von 240 W pro Zone ist er jeder Situation gewachsen.



Unterschiedliche Musik im Lager und an den Schreibtischen, mit dem MATAMP-2240 ein kleiner Trick.



Ausgangsleistung	2 x 240 W
Frequenzbereich	60Hz-15kHz (+/-3dB)
Zonen	2 Zonen 100V & 8-16 Ω
Eingang	MIC/Line 1-3 2,5 mV, symmetrischer Combo-XLR mit wählbarer 48-V-Phantomspeisung Line 1 & EMC-Eingang 250 mV, RCA Stummschaltung (offen = stumm) 2 x RJ45-Anschlüsse (WP-2240 / MIC-2240)
Ausgang	Line out RCA (0.775 ΩdBV)
Eingebaute Quelle	DAB+ / FM / Bluetooth / USB / micro SD
Schutz	Überspannungs-, Temperatur-, Clipping- und Kurzschlusschutz
Stromversorgung	AC 230V, 50-60Hz
Leistungsaufnahme	600 W (max)
Abmessungen (h x b x d)	88 x 484 x 405 mm - 2U
Gewicht	9,6 kg
Zubehör	Wandpanel (Bluetooth): WP-2240 Selektive Beschallungsmikrofon: MIC-2240



Das optional erhältliche selektive Beschallungsmikrofon MIC-2240 und das Wandpanel WP-2240 mit BT vervollständigen die Benutzerfreundlichkeit.