

MIC-216

Met deze selectieve oproepmicrofoon (te gebruiken met de MX-2406M/MX-5006M) plaats je een oproep in de zone die jij wil. Elke knop op je 'privé'-tafel heeft zijn functie. Je verwittigt elkeen door het attentiesignaal, trekt de zwanenhals naar je toe, regelt het volume en spreekt elke omstaander toe. Je led indicator zegt je dat het goed is.



Photo by Fancycave on Unsplash



Een oproep voor de verantwoordelijke van gang 5? De MIC216 doet het nodige.

TECHNISCHE GEGEVENS

type	condensatormicrofoon
richtingskarakteristiek	unidirectioneel
frequentierespons	80 Hz - 16 KHz, +/- dB
communicatie	RJ45 aansluiting (2x om door te lussen) max. 6 microfoons
gevoeligheid	- 50 dB
volumeregeling	gong + microfoon
voeding	24V DC - 500 mA
afmetingen (h x b x d)	54 x 175 x 147 mm
gewicht	1 kg
extra	stroomadapter

Combinaties MX-2406M / MX-5006M