


# WP-8000B

Een andere radiozender opzetten in de koffieruimte? Of luisteren we allen samen toch naar die ene audiostream? Met de WP-8000B (te gebruiken met de MAT-8000) kies je jouw persoonlijke bron, jouw gewenste volume of tover je jouw eigen zone om in een lokale bron (bijvoorbeeld een microfoon, smartphone, ... aansluiten). Het led paneel informeert discreet maar gericht over wat je precies aan het doen bent.



Even in eigen boezem kijken. De WP-8000B in de eigen ArtSound kantoren. Modern gebruikersplezier gegarandeerd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

communicatiesnelheid	4800 bps
communicatieafstand	≤ 1 km
MIC ingang	10 mv
AUX ingang	335 mv
signaal-ruisverhouding	MIC ≥ 65 dB BGM ≥ 75 dB
tot. harmonische vervorming	≤ 1% 1 kHz
voeding	24 V gelijkstroom (via matrix tot 50 m)
afmetingen (h x b x d)	86 x 135 x 33 mm
afm. inbouwbehuizing (h x b x d)	75 x 135 x 45 mm
gewicht	153 g
toebehoren	incl. metalen inbouwbehuizing



bekabeling  
via UTP



inclusief metalen  
inbouwbehuizing