



# MX-120T

## TAFELMODEL OF 19" MENGVERSTERKER

Compacte en universeel inzetbare mengversterker waar je 120 W uit puurt. De MX-120T heeft een ingebouwde tuner en een treble en bass toonregeling. Hij bezit een individuele regeling van de ingangsversterking (3 kanalen) en is beveiligd tegen kortsluiting en thermische overbelasting.



De MX-120T leent zich voor heel wat toepassingen. Hier stuurt hij een schoenwinkel aan, maar ook de plaatselijke sporthal, de gemeenteraadszaal, school, ... behoren tot zijn speeltuin.

uitgangsvermogen 100 V	120 W
uitgangsvermogen RMS 8 Ω	120 W
frequentiebereik	50 Hz - 15 kHz
zones	1
directe uitgang	70 V / 100 V / 4 - 8 Ω
led-niveauperklikker	ja
toonregeling	ja
ingebouwde bron	AM/FM tuner - 100 presets
uitgang	nee
amp in	ja
pre amp uitgang	ja
MIC ingang	2 (XLR/Phoenix) 2 RCA
AUX ingang	2 RCA
tape ingang	-
gang	ja
prioriteitsniveaus	2 MIC
voeding	240 V AC / 12 V DC
stroomverbruik	210 W
afmetingen (h x b x d)	88 x 484 x 300 mm - 2RS
gewicht	15 kg
montage	beugels voor 19" rackmontage
accessoires	microfoons MIC-621A

