



SMART HYDE

Ce SMART HYDE est un amplificateur multi-pièces qui utilise le réseau de votre maison. Il est si petit, mais le monde auquel il vous donne accès est si grand ! Via les radios internet, Spotify, Bluetooth, Deezer, Airplay ... Si vous avez d'autres appareils chez vous, pas de problème, vous utiliserez alors l'AUX in (entrée auxiliaire).

Son puissant et percutant est dû à l'amplificateur numérique. Il n'est donc pas étonnant que vous en vouliez plus d'un chez vous. Vous les placez tous dans un seul réseau et vous les commandez depuis votre fauteuil à l'aide d'une tablette ou de votre smartphone.

description	amplificateur multiroom
puissance de sortie	classe D, 2 x 50 W RMS (4Ω)
impédance	4 - 8 Ω
THD	0,03% / 1kHz 1W
réseau	LAN 10/100Mbit ; WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth	5.0
entrée audio	stéréo RCA, optique, micro USB (DAC), USB (stockage de masse)
sortie audio	stéréo RCA + caisson de basse
protocole de streaming	Spotify Connect, AirPlay 2, DLNA, UPnP, Qplay
musique en ligne	Internet Radio, Spotify, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Calm Radio, QQ Music, QQ FM
musique locale	appareils mobiles, stockage NAS, fichiers sur clé USB
multizone function	AirPlay
réglage de la tonalité	volume, aigus, basses
fonctions	fonction réveil / minuterie de sommeil
commande	Appli 4STREAM (iOS + Android)
alimentation	110 V - 240 V
dim. (h x l x p)	40 x 146 x 158 mm
poids	0,54 kg



Un amplificateur multi-pièces compact, votre fenêtre sur le monde, un fêtard invétéré quand c'est possible, suffisant pour remplir une seule pièce ou toutes les pièces.

